



БЪЛГАРИЯ ПЕРНИК
Тел: +359 76 592146
Факс: +359 76 600448
GSM+359 895514648
email: vc_convert@abv.bg
www.vc-convert.com

UZR "AKUTONIK" 12V/1A ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

UZR "AKUTONIK" 12V/1A е първият типопредставител от новата гама реверсивни зарядни устройства „AKUTONIK“.

Първите прототипи са създадени за нуждите на военните с цел поддържане бойната готовност на бронетанковата и авто- техниката на армията.

В годините на прехода са преоткрити от мотоциклетистите. „AKUTONIK“ са гама различни по мощност устройства за автоматична десулфатизация, подзаряд и консервация на акумулаторни батерии за продължително време – до 6 месеца, т.е. „AKUTONIK“ се включва към батерията и се грижи за доброто ѝ състояние до момента, когато влезе в употреба. Режимът на заряд с реверсивен асиметричен ток е единствен при самолетните сребърно-цинкови акумулатори, препоръчителен за никел-кадмиевите и много добър за оловните. UZR „AKUTONIK“ включва няколко разновидности – за мотоциклети и леки автомобили (6 и 12V/1A; 12V/5A), за дизелови и бензинови камиони (12V/10A), за трактори, тежки автомобили и пътни машини (12V/20A), за автоборси, сервиси, магазини за акумулаторни батерии (4x12V/20A) и за бронетанкова техника (24V/20A).

Зарядно-разрядното устройство "AKUTONIK" е предназначено за :

1. Ежедневна поддръжка и десулфатизация на всички видове стартерни акумулаторни батерии /АБ/ 6 или 12V / 12 до 180Ah.
2. Основен заряд на алкални и киселинни херметични акумулатори 6 или 12V/ от 12 до 180Ah.
3. Консервация на АБ / включително стационарни/ 6 или 12V/ 12 до 180Ah.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

- | | |
|---|---------------------------------|
| ♦ Захранващо напрежение | AC 220V±10%, 50Hz |
| ♦ Напрежение на зарежданата батерия (РЪ , NiCd, Li) | 12V / опция 6V / |
| ♦ Ток към акумулатора | 1A AC 0.2A DC |
| ♦ Режим на работа | постоянен |
| ♦ Степен на защита | IP 54 |
| ♦ Клас на защита | II |
| ♦ Стандартизационен документ | БДС 4329 - 05 ;ОН 046 4484 - 02 |
| ♦ Защита от обръщане плюс и минус на акумулаторната батерия | |
| ♦ Индикация за заряд | LED |